

JUNIOR MAX

Eigenschaften

- Modelle für Innen- und Außenmontage mit 2, 4, 6 oder 8 Stationen
- Selbstgeführte Programmierung mit LED-Anzeige
- Schutzklappe für das große LCD-Display
- 3 Programme
- 3 Starts pro Programm für die Programme A und B, 1 Start oder "Loop"-Programm für Programm C.
- Bewässerungsdauer von 1 bis 240 Minuten
- Verschiedene Optionen für die Wahl der Bewässerungsstage:
 - 365-Tage-Kalender
 - 7-Tage-Kalender mit 14-Tage-Intervall
 - Kalender mit geraden/ungeraden Tagen mit Ausschluss des 31. Monatstags
- "Wasserbudget" von 0 bis 200% in 10% - Schritten
- Manuelles Starten einer Station oder eines Programms
- Anschluss für Regensensor
- Elektronische Sicherung
- Einfache Programmierung, wo immer Sie sich auch befinden (dank der Batterie ist für die Programmierungsphase kein Stromanschluss erforderlich)
- Hauptventil / Pumpe für jedes Programm separat programmierbar
- Etiketten mit Beschriftung auf Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch
- Speicherung der Programme für 5 Jahre
- "Rain-off" Funktion zur Abschaltung bei Regen für bis zu 7 Tage
- Anzeige des Batterieladezustands (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- Voreingestelltes Grund-Programm
- Kurzbedienungsanleitung in mehreren Sprachen
- CE-, EMC-, C-Tick- und SAA-Zulassungen



Technische Daten

Eingang:

- 230 VAC, 18 VA, 50/60 Hz

Ausgang:

- 24 VAC
 - 6 VA (0,25 A) max. pro Station
 - 6 VA (0,25 A) Pumpensteuerung/Hauptventil
 - 12 VA (0,50 A) insgesamt

Gewicht und Abmessungen

Modell für Innenmontage:

- Versandgewicht einschl. Karton und Transformator: 816 Gramm
- Abmessungen Einheit: 113 x 138 x 42 mm (H x B x T)

Modell für Außenmontage:

- Versandgewicht einschl. Karton und Transformator: 1000 Gramm
- Abmessungen Einheit: 194 x 168 x 89 mm (H x B x T)

Bestellnummer

JRMAX-2-220	2 Stationen (inklusive externem Transformator)
JRMAX-4-220	4 Stationen (inklusive externem Transformator)
JRMAX-6-220	6 Stationen (inklusive externem Transformator)
JRMAX-8-220	8 Stationen (inklusive externem Transformator)
JRMAX-2-220-EXT	2 Stationen (eingebauter Transformator)
JRMAX-4-220-EXT	4 Stationen (eingebauter Transformator)
JRMAX-6-220-EXT	6 Stationen (eingebauter Transformator)
JRMAX-8-220-EXT	8 Stationen (eingebauter Transformator)

* With delay time between loop (from 1 min. to 4 hours)